

ZG RETROFIT BOX M

Zhaga-sockel eftermont-dosa mastmont

Art.Nr. 96684001

Användningsområde

ZG RETROFIT BOX M och ZG RETROFIT BOX W är tillbehör utformade för att fungera som gränssnitt mellan non-Zhaga D4i armaturer och en trådlös Zhaga-D4i styrning. Dessa tillbehör kan monteras på en mast (M version) eller på en vägg (W version).

ZG RETROFIT BOX M & W ingår i THORN UrbaSens PLAY styrsystem. ZG RETROFIT BOX M & W är endast kompatibla med RF-Controller ZG bDW 96636993



Tekniska data

Nominell inspänning	220-240V
Tillåten inspänning	198-264V
Utgångar	1 D4i-kompatibel utgång med integrerad busströmförsörjning (DA+/DA-)
Strömförbrukning	Max. 8 DALI-laster
Omgivningstemperatur	-20 °C till +50 °C
Skyddstyp	IP66
{failed}	