

## SENSA DMX SPLITTER X4

Sensa

Référence 96261602

### Application



Répartiteur de signal DMX à 5V DC. Répartit le signal DMX en 4 sorties indépendantes Sensa DMX ou à l'intermédiaire d'un boîtier de distribution de signal DMX sans perdre de puissance. Une protection DMX est intégrée et le contrôleur DMX est protégé des surtensions. Les sorties peuvent également être utilisées pour les réseaux DMX à distance qu'en combinant les sorties du miroir réfléchissant. Le miroir réfléchissant permet la distribution du signal DMX sur 4 sous-réseaux indépendants,

- Le miroir réfléchissant peut être utilisé comme répéteur de signal pour les distances supérieures à 200 m,
- Le miroir réfléchissant augmente le nombre de luminaires reliés à un bus DMX, soit jusqu'à 32 sur chaque sortie,
- La sortie « DMX thru » répète passivement le signal DMX et peut servir à relier un miroir réfléchissant supplémentaire de manière à augmenter le nombre total de sorties. Dans ce cas, la résistance de 120 ohm du produit n'est pas nécessaire.

### Fonctionnement

- fixation sur rail DIN
- alimentation 5 V requise
- 1 entrée, 1 sortie passive, 4 sorties actives
- indicateur LED pour marche (fixe), indicateur LED pour DMX en marche (clignotant)
- terminaison de ligne déjà installée entre D- et D+ sur la sortie passive DMX (doit être retirée quand la sortie passive est utilisée)