

SWITCHLITE CC PROGRAMMER

Grundläggande programmeringsverktyg

Art.Nr. 96240295

Användningsområde

Switchlite CC Programmer är en kompakt infraröd fjärrkontroll som används för grundläggande programmering av IR-aktiverade Sensalite-produkter. Produkterna fjärrprogrammeras och därför kan programmeringen skötas från marken (IR-område: 7 m).



Funktionsbeskrivning

Beroende på vilken produkt som ska programmeras kan Switchlite CC Programmer användas för att ställa in funktioner och parametrar, t.ex.: timeout, nivå för på-/avslagning av belysning, känslighet, rörelsedetektor, val av belastningstyp, inbränning, närvaro/frånvaro-läge. Grundläggande styrning av belysningen är också möjligt med funktioner för att slå av/på eller öka/minska belysningen. Switchlite CC Programmer kan innehålla inställningar som inte används på enheten som programmeras. Information om standard- och specialinställningar finns i den enskilda enhetens installationsanvisningar.

Tekniska data

Mått	86 x 67 x 4 (L x B x H, i mm)
Vikt	Ca 0,017 kg
Typ av batteri	3Vdc litiumbatteri CR2025 (levereras med enhet)
IR-område	7m
Drifttemperatur	0 to 35°C
Fukthalt	5 till 95 % icke-kondenserande
Överensstämmelse	EMC-2004/108/EC