

## SENSA DMX SPLITTER X4 IP65

Art.Nr. 96261605

### Användningsområde

DMX 512-fördelare i en IP65-klassad dosa. Fördelaren ger ett förebyggande skydd för DMX-driftdonet vid utomhusbruk. Den möjliggör även utbyggnad av DMX-nätverket, såväl avstånd som antalet armaturer.

### Planeringsanvisningar

Sensa DMX-fördelaren har flera funktioner:

- vi rekommenderar att fördelaren monteras som skydd för DMX-driftdonet mot elektriska armaturproblem som kan uppstå i nätverket (strömsprång osv.)
- fördelarens fyra isolerade utgångar möjliggör distribution av DMX-signalen till fyra fristående underordnade nätverk
- fördelaren kan användas som en signalförstärkare för avstånd som överstiger 200 m
- fördelaren ökar antalet armaturen som ansluts till en DMX-buss, dvs. upp till 32 per utgång
- utgången DMX thru upprepar passivt DMX-signalen och kan användas för att ansluta en extra fördelare så att det totala antalet utgångar kan ökas. I så fall behövs inte produktens motstånd på 120 ohm.



### Funktionsbeskrivning

- 1 ingång, 1 passiv utgång, 4 aktiva utgångar
- LED-strömindikator (kabel), LED-indikator för aktiv DMX (blinkar)
- Ledningsänden har redan monterats mellan D- och D+ på den passiva DMX-utgången (måste tas bort när den passiva utgången används)

#### Tekniska data

Mått	260 x 210 x 140 (L x B x H, i mm)
------	-----------------------------------