

## SENSALINK SENLP2

Styrkomponent

Art.Nr. 96627935

### Användningsområde

SensaLink SENLP2 är avsett att användas med SensaLink-systemet. Med den här batteridrivna och handhållna IR-styrda enheten kan de programmerbara parametrarna för de olika produkterna konfigureras. Med programmeringsverktyget kan systemet aktiveras och återaktiveras praktiskt taget utan att de som befinner sig i byggnaden blir störda. Inställningarna väljs från menyn och överförs omedelbart till produkten som programmeras genom att du trycker på knappen Upload. Driftsingenjören får positiv feedback vid alla steg i processen. Inställningar från en produkt kan kopieras till en annan på några sekunder och du kan när som helst kontrollera inställningarna med den innovativa nedladdningsfunktionen. Kraven på belysningen kan ändras under tidens gång. Om arbetsplatsens layout eller hur den används ändras behöver inte systemets kopplingar dras om, oavsett hur stora förändringar det handlar om. De parameterar som ställdes in vid drifttagningen kan snabbt och enkelt programmeras om.



### Funktionsbeskrivning

SensaLink SENLP2 talar om för varje sensor precis vad du vill ha utfört. Den intuitiva guiden på skärmen tar dig igenom hela processen. Ladda helt enkelt ned inställningarna från din sensor, genomför dina ändringar och överför de nya inställningarna. Du kan sedan kopiera och sända dessa inställningar till andra sensorer.

- Stor bakgrundsbelyst skärm med hög upplösning som även kan användas vid dålig belysning
- Automatisk programuppdatering vid anslutning till dator
- Håll och lagra data i ett permanent inställningsminne
- Förbered igångsättning innan du kommer till anläggningen
- Full bakåtkompatibilitet
- Okomplicerad beräkning av dina energibesparingar genom en snabbanalys
- Lång batterilivslängd: vanligtvis upp till 160 timmars normal drift
- Bärrem som förhindrar oavsiktlig skada

#### Tekniska data

|               |  |
|---------------|--|
| Mått          | {Länge} x {Breite} x {Höhe} (L x B x H, i mm)  |
| Vikt          | Ca 0.017 kg                                    |
| Matarspänning | 4 x AA alkaliska batterier (medföljer enheten) |
| Anslutningar  | USB 2.0, (1 x USB-sladd medföljer enheten)     |
| Minneskort    |  |